

LKD1000



- Compatível com as principais speed domes do mercado
- Controle dos DVR's e NVR's LG
- Suporte para até 16 controladoras em cascata
- Controla até 256 speed domes
- Suporte para até 8 zonas de privacidade
- Suporte para até 128 presets

Especificações Técnicas

Modelo	LKD1000
Número de câmeras	até 256
Compatibilidade com DVR's e NVR's	Compatível com DVR's e NVR's LG (até 16 equipamentos)
Protocolos	LG Multix, Pelco-D, Pelco-P, outros
Taxas de transmissão (Baud rate)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 112500 bps
Display	Sim - LCD
Operações	Pan, tilt, zoom, íris, foco, preset, tour, auto pan, pattern, zonas de privacidade, controle de alarmes
Zonas de privacidade	Sim (até 8)
Joystick	3 eixos
Número de botões	44
Cascadeamento de controladoras	até 16
Conector	2 x RJ11 (1 TX e 1 RX)
Alimentação	12 Vcc - 125 mA
Dimensões (mm)	419(L) x 110(A) x 190(P)
Peso aproximado (g)	1000
Temperatura de armazenagem	-20 °C ~ +60 °C umidade relativa máx. 85%
Temperatura de operação	-10 °C ~ +50 °C umidade relativa máx. 80%
Certificação	CE, FCC